Art.-Nr.: 351318

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Not-Ausschalter, 3 polig, 180A, Bodenbefestigung



Diese kompakten Schalter wurden speziell für den Einsatz als Not-Aus-Schalter in Werkzeugmaschinen sowie in Schalt- und Verteilerschränken entwickelt. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit und Sicherheit aus:

Zwangsbetätigung der Hauptkontakte beim Ein- und Ausschalten sorgt für zuverlässige Trennung.

Großzügige Trennabstände sowie erweiterte Luft- und Kriechstrecken zwischen den Anschlüssen bieten ein hohes Maß an elektrischer Sicherheit.

Die Schalter sind kompakt gebaut und verfügen über berührsichere Anschlussklemmen.

Sowohl der Hauptschalter (mit schwarzem Griff) als auch der Not-Aus-Hauptschalter (mit rotem Griff und gelbem Frontschild) verfügen über einen sperrbaren Griff, der eine ungewollte Betätigung verhindert.

- Baureihe: Lasttrennschalter
- Ausführung: Not-Aus Schalter
- I[th]: 180 A
- Polzahl: 3 -polig
- Bauart: Bodenbefestigung
- Schaltstellungen: 0 OFF - I ON
- Schutzart: IP40

Gewicht: 2,380 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC 60947/VDE 0660

Elektrische Daten nach IEC

Isolationsspannung U_i	690 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Anhaltender thermischer Strom I_{th}	180 A
Bedingter Kurzschlussstrom bei 690V	6 kA
Frequenz	50/60 Hz
Schaltleistung (Bemessungswert)	

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 351318

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

AC-23A (400 V)	90 kW
AC-3 (400 V)	75 kW
Betriebsspannung U_e	600 V
Betriebsstrom I_e	180 A

Mechanische Daten

Anschlüsse (nur CU-Leiter)	
Anzugs-Drehmoment	10 Nm
Anschlussquerschnitt max.	185 mm²
Zulässige Betriebstemperatur	-30...+70 °C
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	100.000 n
Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom	36 W
Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100	Ja

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!